

Lo-To-To Procedure

Vrijschakelen



Ik controleer vóór ik aan het werk ga of elektrische installaties zijn veiliggesteld

1. Toestemming

Vraag voor het vrijschakelen van de installatie toestemming aan de operationeel Installatieverantwoordelijke (zie schakelopdracht voor het betreffende telefoonnummer).

2. Volledig scheiden van actieve delen

Het gedeelte van de installatie waaraan gewerkt gaat worden, moet volledig gescheiden zijn van de voedingsbronnen.

3. Beveiligen tegen opnieuw inschakelen

Breng een slot of dummy aan. (Slot verdient de voorkeur, dummy als deze alleen met speciaal daarvoor geschikt gereedschap te verwijderen is.)

Het 'niet schakelen'-label bevestigen met naam, telefoonnummer, datum, tijd en reden van uitschakelen en werkopdrachtnummer.

4. Aantonen van de afwezigheid van bedrijfsspanning

Toon de spanningsloosheid aan met behulp van een daarvoor geschikt meetinstrument volgens de geldende werkwijze.

5. Aarden en kortsluiten

Breng bij hoogspanningsinstallaties en bij installaties van 400 Volt, wanneer de kans bestaat dat de installatie spanning gaat voeren, aardings-/kortsluitings-voorzieningen aan.

6. Geleidende delen afschermen

Naastgelegen geleidende delen welke tijdens de werkzaamheden onder spanning (kunnen) komen; afschermen.

7. Beproeven

Beproof, indien van toepassing, of de installatie daadwerkelijk vrijgeschakeld is door een bedieningshandeling uit te voeren.

Lo-To-To Procedure

Inschakelen



Ik controleer vóór ik aan het werk ga of elektrische installaties zijn veiliggesteld

1. Controleer

Controleer of alle gereedschappen en materialen uit de installatie verwijderd zijn. Controleer of alle werkzaamheden gereed zijn. Controleer of alle medewerkers in veiligheid zijn en op de hoogte zijn dat de installatie ingeschakeld gaat worden.

2. Toestemming

Vraag voor het inschakelen van de installatie toestemming aan de operationeel Installatieverantwoordelijke. (Zie schakelopdracht voor betreffende telefoonnummer).

3. Verwijder beveiligingen

Verwijder alle (eventuele) aardings/kortsluitvoorzieningen. Verwijder alle sloten/dummy's en het 'niet schakelen'-label.

4. Controleren

Voer een opleveringsinspectie uit. De inhoud hiervan is afhankelijk van de werkzaamheden en wordt aangegeven op de schakelopdracht.

5. Inschakelen

Schakel de installatie in volgens de daarvoor geldende procedure of zoals vermeld op de schakelbrief.

Teken het '**niet schakelen**'-label af met naam, datum, tijd, telefoonnummer en reden van in bedrijf nemen.

Lever het ondertekende '**niet schakelen**' label in bij de operationeel Installatieverantwoordelijke